

ΣV系列伺服马达主回路线束 接线·线色图

Servo Motor Harnesses 伺服马达线束

松下电机 伺服马达线束
三菱电机 SSCNET III 光纤
三菱电机 伺服马达线束
安川电机 伺服马达线束
欧姆龙 伺服马达线束
基恩士 伺服马达线束
台达 伺服马达线束
伺服马达 控制信号线束

**SVPYF-SGFV1
SVPYH-SGFV1**
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	-	-
6	-	-

※线束连接器侧接插面视图

SVPYH-SGFV2
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	-	-
6	-	-

※线束连接器侧接插面视图

SVPYH-SGFV4
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	-	-
6	-	-

※线束连接器侧接插面视图

SVPYH-SGFV5 · 5C
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

※线束连接器侧接插面视图

SVPYH-SGFV6 (AL) · 7 (AL)
产品页 146~147

引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPYH-SGFV8 (AL)
产品页 146~147

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

**SVPYF-SGFV1B
SVPYH-SGFV1B**
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	B1	黑1
6	B2	黑2

※线束连接器侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPYH-SGFV2B
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	B1	黑1
6	B2	黑2

※线束连接器侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPYH-SGFV3B
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	FG	黄/绿
2	W	蓝
3	V	白
4	U	红
5	B1	黑1
6	B2	黑2

※线束连接器侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPYH-SGFV4B · 4BC
产品页 146

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿
5	B1	黑1
6	B2	黑2

※线束连接器侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPYH-SGFV5B (AL)
产品页 146~147

引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
1	B1	黑1	黑
2	B2	黑2	白

※设备侧接插面视图