

▼ 1对1连接型 产品页 340~342页

F40-M40 (FCN40芯-MIL40芯)				
FCN 针No.	线芯识别			MIL 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
	A1	1对	橙	
B1			红1	2
A2	2对	灰	黑1	3
B2			红1	4
A3	3对	白	黑1	5
B3			红1	6
A4	4对	黄	黑1	7
B4			红1	8
A5	5对	粉红	黑1	9
B5			红1	10
A6	6对	橙	黑2	11
B6			红2	12
A7	7对	灰	黑2	13
B7			红2	14
A8	8对	白	黑2	15
B8			红2	16
A9	9对	黄	黑2	17
B9			红2	18
A10	10对	粉红	黑2	19
B10			红2	20
A11	11对	橙	黑3	21
B11			红3	22
A12	12对	灰	黑3	23
B12			红3	24
A13	13对	白	黑3	25
B13			红3	26
A14	14对	黄	黑3	27
B14			红3	28
A15	15对	粉红	黑3	29
B15			红3	30
A16	16对	橙	黑4	31
B16			红4	32
A17	17对	灰	黑4	33
B17			红4	34
A18	18对	白	黑4	35
B18			红4	36
A19	19对	黄	黑4	37
B19			红4	38
A20	20对	粉红	黑4	39
B20			红4	40

F40-MIL34 (FCN40芯-MIL34芯)				
FCN 针No.	线芯识别			MIL 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
	A1	1对	橙	
B1			红1	2
A2	2对	灰	黑1	3
B2			红1	4
A3	3对	白	黑1	5
B3			红1	6
A4	4对	黄	黑1	7
B4			红1	8
A5	5对	粉红	黑1	9
B5			红1	10
A6	6对	橙	黑2	11
B6			红2	12
A7	7对	灰	黑2	13
B7			红2	14
A8	8对	白	黑2	15
B8			红2	16
A9	9对	黄	黑2	17
B9			红2	18
A10	10对	粉红	黑2	19
B10			红2	20
A11	11对	橙	黑3	21
B11			红3	22
A12	12对	灰	黑3	23
B12			红3	24
A13	13对	白	黑3	25
B13			红3	26
A14	14对	黄	黑3	27
B14			红3	28
A15	15对	粉红	黑3	29
B15			红3	30
A16	16对	橙	黑4	31
B16			红4	32
A17	17对	灰	黑4	33
B17			红4	34
A18	18对	白	黑4	NC
B18			红4	NC
A19	19对	黄	黑4	NC
B19			红4	NC
A20	20对	粉红	黑4	NC
B20			红4	NC

F40-D37 (FCN40芯-Dsub37芯)				
FCN 针No.	线芯识别			Dsub 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
	A1	1对	橙	
B1			红1	2
A2	2对	灰	黑1	3
B2			红1	4
A3	3对	白	黑1	5
B3			红1	6
A4	4对	黄	黑1	7
B4			红1	8
A5	5对	粉红	黑1	9
B5			红1	10
A6	6对	橙	黑2	11
B6			红2	12
A7	7对	灰	黑2	13
B7			红2	14
A8	8对	白	黑2	15
B8			红2	16
A9	9对	黄	黑2	17
B9			红2	18
A10	10对	粉红	黑2	19
B10			红2	20
A11	11对	橙	黑3	21
B11			红3	22
A12	12对	灰	黑3	23
B12			红3	24
A13	13对	白	黑3	25
B13			红3	26
A14	14对	黄	黑3	27
B14			红3	28
A15	15对	粉红	黑3	29
B15			红3	30
A16	16对	橙	黑4	31
B16			红4	32
A17	17对	灰	黑4	33
B17			红4	34
A18	18对	白	黑4	35
B18			红4	36
A19	19对	黄	黑4	37
B19			红4	NC
A20	20对	粉红	黑4	NC
B20			红4	NC

PLC线束

连接器转换·  
分支线束

伺服马达  
线束

触摸屏线束

RS-232C  
线束

FA网络对应  
线束

网线

矩形连接器  
线束

同轴连接器  
线束

测量通信  
线束

▼ 1对1连接型 产品页 340~342页

F24-M34 (FCN24芯-MIL34芯)				
FCN 针No.	线芯识别			MIL 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
A1			黑 1	1
B1	1对	橙	红 1	2
A2			黑 1	3
B2	2对	灰	红 1	4
A3			黑 1	5
B3	3对	白	红 1	6
A4			黑 1	7
B4	4对	黄	红 1	8
A5			黑 1	9
B5	5对	粉红	红 1	10
A6			黑 2	11
B6	6对	橙	红 2	12
A7			黑 2	13
B7	7对	灰	红 2	14
A8			黑 2	15
B8	8对	白	红 2	16
A9			黑 2	17
B9	9对	黄	红 2	18
A10			黑 2	19
B10	10对	粉红	红 2	20
A11			黑 3	21
B11	11对	橙	红 3	22
A12			黑 3	23
B12	12对	灰	红 3	24
NC			黑 3	25
NC	13对	白	红 3	26
NC			黑 3	27
NC	14对	黄	红 3	28
NC			黑 3	29
NC	15对	粉红	红 3	30
NC			黑 4	31
NC	16对	橙	红 4	32
NC			黑 4	33
NC	17对	灰	红 4	34

F24-M20 (FCN24芯-MIL20芯)				
FCN 针No.	线芯识别			MIL 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
A1			黑 1	1
B1	1对	橙	红 1	2
A2			黑 1	3
B2	2对	灰	红 1	4
A3			黑 1	5
B3	3对	白	红 1	6
A4			黑 1	7
B4	4对	黄	红 1	8
A5			黑 1	9
B5	5对	粉红	红 1	10
A6			黑 2	11
B6	6对	橙	红 2	12
A7			黑 2	13
B7	7对	灰	红 2	14
A8			黑 2	15
B8	8对	白	红 2	16
A9			黑 2	17
B9	9对	黄	红 2	18
A10			黑 2	19
B10	10对	粉红	红 2	20
A11			黑 3	NC
B11	11对	橙	红 3	NC
A12			黑 3	NC
B12	12对	灰	红 3	NC

M40-D37 (MIL40芯-Dsub37芯)				
MIL 针No.	线芯识别			Dsub 针No.
	对No.	电线颜色	线条颜色	
1			黑 1	1
2	1对	橙	红 1	2
3			黑 1	3
4	2对	灰	红 1	4
5			黑 1	5
6	3对	白	红 1	6
7			黑 1	7
8	4对	黄	红 1	8
9			黑 1	9
10	5对	粉红	红 1	10
11			黑 2	11
12	6对	橙	红 2	12
13			黑 2	13
14	7对	灰	红 2	14
15			黑 2	15
16	8对	白	红 2	16
17			黑 2	17
18	9对	黄	红 2	18
19			黑 2	19
20	10对	粉红	红 2	20
21			黑 3	21
22	11对	橙	红 3	22
23			黑 3	23
24	12对	灰	红 3	24
25			黑 3	25
26	13对	白	红 3	26
27			黑 3	27
28	14对	黄	红 3	28
29			黑 3	29
30	15对	粉红	红 3	30
31			黑 4	31
32	16对	橙	红 4	32
33			黑 4	33
34	17对	灰	红 4	34
35			黑 4	35
36	18对	白	红 4	36
37			黑 4	37
38	19对	黄	红 4	NC
39			黑 4	NC
40	20对	粉红	红 4	NC



注意 · 针号与欧姆龙(株)的标记不同。